

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

•ΕΝΤΟΛΗ Κάνε

1. Προσπαθήστε να προβλέψετε τι θα εμφανίσει η παρακάτω διαδικασία με όνομα άσκηση1
Στην συνέχεια πληκτρολογήστε την εκτελέστε την και επαληθεύστε τις προβλέψεις σας.

για άσκηση1

```

κάνε "α 5
δείξε :α
κάνε "α :α - 1
δείξε :α
κάνε "α :α * 3
δείξε :α
κάνε "α :α / 2
δείξε :α
κάνε "β :α + 2
δείξε (φρ :α :β)
κάνε "γ (:α + :β) / 2
δείξε (φρ :α :β :γ)

```

τέλος

2. Δώστε τις κατάλληλες εντολές **κάνε** που θα πραγματοποιούν τις ακόλουθες ενέργειες. Μετά από κάθε εντολή δώστε μία εντολή **δείξε** για να βλέπετε την τιμή της μεταβλητής. Για επαλήθευση σας δίνονται τα αποτελέσματα. Για ευκολία να περιλάβετε όλες τις εντολές σε μία διαδικασία με όνομα άσκηση2

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1. Δώστε σε μία μεταβλητή χ την τιμή 5	5
2. Αυξήστε την τιμή της μεταβλητής χ κατά 1	6
3. Διπλασιάστε την τιμή της μεταβλητής χ	12
4. Κάντε την τιμή της μεταβλητής χ το 1/3 της προηγούμενης τιμής	4
5. Δώστε σε μία μεταβλητή ψ την τιμή της μεταβλητής χ	4
6. Δώστε σε μία μεταβλητή α το άθροισμα των τιμών των μεταβλητών χ και ψ	8

3. μ :
:
" 3 * : - 1
:
:
5

4. μ μ μ μ μ μ μ .